Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/domofon-bezprzewodowy-comwei-d102w-z-funkcja-telefonu-p-260.html



Domofon bezprzewodowy COMWEI D102W z funkcją telefonu

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**D102W**
Kod producenta	**D102W**
Producent	**COMWEI**

OPIS PRODUKTU

Domofon bezprzewodowy COMWEI D102W z funkcją telefonu

Skład zestawu

- Baza do podłączenia z zewnętrzną siecią telefoniczną oraz ładowania słuchawki
- Słuchawka do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz rozmów z zewnętrznym bramofonem
- Panel zewnętrzny (stacja bramowa)
- Uchwyt montażowy dla stacji bramowej
- Baterie AAA niklowo-wodorkowe 600mAh (2 szt)
- Zwalniacz rygla
- Zasilacz bazy
- Przewód telefoniczny do połączenia bazy z gniazdem telefonicznym.

Tele-domofon Comwei D102 to niezawodne i wyjątkowo komfortowe w użytkowaniu urządzenie łączące w sobie funkcje tradycyjnego telefonu oraz domofonu bezprzewodowego.

Komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym (stacją bramową) oraz pomiędzy słuchawką a bazą telefonu odbywa się przy wykorzystaniu cyfrowego kanału radiowego DECT (1,88-1.90 GHz).

Sterowanie elektrozamkiem zainstalowanym przy wejściu na posesję również realizowane jest bezprzewodowo, bezpośrednio z klawiatury słuchawki.
Pozostałe połączenia (tj. zasilanie modułów, zwalniacz rygla) wymagają standardowych połączeń przewodowych (4×0,5mm2)

Istnieje możliwość zasilania bramofonu z 2 baterii typu LR14. Zestaw można rozbudować o dodatkowe cztery słuchawki oraz o dodatkowe trzy bazy, tworzące jeden wspólny system.

Dostępnych jest 10 melodii dzwonka – oddzielnie dla połączeń telefonicznych oraz oddzielnie dla wywołań z bramofonu.
Obudowa bazy i słuchawki w kolorze czarnym lub białym.

Urządzenie odznacza się znakomitą jakością wykonania co w połączeniu z mnogością funkcji sprawiają, że D 102
to wyjątkowo praktyczne i niezawodne urządzenie.

Specyfikacja

- Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
- Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
- Napięcie zasilania bramofonu – 12V DC z zasilacza lub 2 baterie 1,5V LR14
- Napięcie zasilania zwalniacza rygla – 12 V DC
- Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy

- Pobór prądu (bramofon) – 0,8 mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
- Pobór prądu (zwalniacz rygla) – 20 mA w trybie czuwania / 60 mA w trybie pracy
- **Rodzaj komunikacji – bezprzewodowa**
- Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
- Moc sygnału nadajnika – 250 mW
- Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
- Rodzaj modulacji – GFSK
- Max. liczba lokatorów 1
- Temperaturowy zakres pracy – 0oC...+40oC
- Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69, panel zewnętrzny – 177 x 60 x 34

Funkcje telefonu:
Książka telefoniczna, pamięć wybieranych numerów, identyfikacja numeru dzwoniącego, wybór melodii dzwonka, tryb głośnomówiący, menu w j.polskim, funkcja budzika.