Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:15

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1201a-skm-m1021b-p-447.html

Zestaw skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1021B

ID produktu	**(447)**
Kod producenta	**Vidos DUO S1201A-SKM / M1021B**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

TU MOŻESZ KUPIĆ TEN ZESTAW ➡ **Zestaw wideodomofon Vidos DUO M1021B / S1201A-SKM**

Skład zestawu

Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1201A-SKM / M1021B

- Monitor **Vidos DUO M1021B** z pamięcią obrazów i filmów
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1201-SK**
- Zasilacz **Vidos DUO P28/36**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

Skrzynka na listy Vidos DUO S1201-SK

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagięcie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 250 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest zamykane na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S1201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel

tylni. Szuflada o szerokości 260 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1201A DUO
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1201:

- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Monitor Vidos DUO M1021B z pamięcią
Dotykowy, 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: moduł M-SM4
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: moduł B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: moduł GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami

- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu modułów M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu-lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
SKRZYNKA NA LISTY: **S1201A-SKM**
MONITOR: **M1021B**
DANE TECHNICZNE ➡ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **CZYTNIK RFID**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Pokój systemu VIDOS

Dobór systemu i urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Monta? urz?dze?

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych dla posesji?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim przyjedziemy na monta?, instalacj? pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie

Przesyłamy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy stacj? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

[illegible] Karczewa,

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

[illegible]

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

[illegible]

Schematy po??czenia

Schematy po??czenia stacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep

Furtka i elektrozaczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spraw?kablowania

Spraw?kablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudowa systemu dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? zestaw do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przewody, ale nie wiesz, jaki system VIDOS b?dzie odpowiedni? ... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?na zamówi? wideodomofon razem z monta?em? ... nast?pnie wykona? jego monta?,

Czy instalator sprawdzi istniej?ce przewody? ... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon mo?e sterowa? furtk? i bram?? ... oraz automatyk?

Czy mog? wykorzysta? star? instalacj? domofonow?? ... przewodów. Na podstawie informacji

Czy mog? zamontowa? wideodomofon samodzielnie? ... samodzielnie.

Czy pomagacie dobra? zestaw do samodzielnego monta?u? ... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie po??czenie ze smartfonem? ... mo?emy pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.