Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-comwei-wb202b-p-492.html



Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202B

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**3 dni**
ID produktu	**WB202B**
Kod producenta	**WB202B**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon bezprzewodowy COMWEI WB202B

Skład zestawu

- Stacja bramowa
- Bezprzewodowa wideo-słuchawka (akumulator w zestawie)
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Wideodomofon bezprzewodowy WB202 to niewielkie urządzenie łączące w sobie najbardziej pożądane przez użytkowników cechy. Bezprzewodowa komunikacja audio wizualna z gośćmi przy furtce to rozwiązanie niezmiernie wygodne. W miejscach gdzie przeprowadzenie okablowania pomiędzy domem a furtką jest niemożliwe to często jedyny wybór. Podstawowe funkcje takie jak prowadzenie rozmowy, podgląd i podsłuch z kamery w stacji bramowej czy otwierania furtki z poziomu słuchawki, dopełnia wyjątkowo przydatna funkcja pamięci zdjęć osób odwiedzających (max 50 zdj.). Możliwe jest również ręczne wykonywanie zdjęć podczas rozmowy.

Wbudowany ekran LCD 2,4″ poza podstawową obserwowaniem obrazu z kamery, umożliwia nam korzystanie z wygodnego menu ekranowego,
gdzie możemy dostosować ustawienia urządzenia do naszych wymagań (głośność,parametry obrazu, data i godzina) oraz przeglądać zapisane zdjęcia.
Panel zewnętrzny z kamerą jest odporny na działanie warunków atmosferycznych (IP55). Kolorowa kamera doświetlana diodami LED umożliwia korzystanie z urządzenia także w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa składa się z dwóch elementów:
1. Element bazowy – panel wywołujący z kamerą i mikrofonem. Przy zasilaniu sieciowym niezbędny jest tylko ten moduł.
2. Element dodatkowy – dołączany port akumulatorowy umożliwiający zasilanie stacji bateryjnie *

**WAŻNE! Zasilając stację bramową przy użyciu baterii niedostępne są funkcje podglądu z kamery i sterowania ryglem*

Specyfikacja

- Napięcie zasilania kasety zewnętrznej – 9-12V DC / 3V DC (2 x LR14(C))
- Napięcie zasilania słuchawki – 3 akum. Ni-MH 1,2V / 800mAh (w zestawie)
- Częstotliwość pracy – 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Prędkość przesyłu danych – 2.0 Mb/s
- Moc sygnału – 19 dBm
- Zasięg w terenie otwartym – 50m
- Rodzaj modulacji – GFSSK / FSK
- Rozdzielczość obrazu – 320 x 240 pikseli
- Kąt widzenia kamery w poziomie – 50 °

- Przetwornik / Obiektyw 1/4” CMOS / 4,9 mm
- Oświetlenie nocne – 5 diod LED – światło białe
- Temperaturowy zakres pracy -18°C – +40°C
- Sterowanie elektrozaczepem ze słuchawki
- Wymiary panela zewnętrznego:
- Moduł główny: 125 x 47 x 39mm
- Moduł baterii: 74 x 47 x 39mm
- Całkowity wymiar Moduł główny + moduł baterii : 199 x 47 x 39
- Wymiary słuchawki: 165 x 50 x 27 baza : 79 x 77 x 42mm
- Stopień ochrony panela zewnętrznego – IP55