Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs10-p-625.html



Zamek szyfrowy Vidos ZS10

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**ZS10**
Kod producenta	**ZS10**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy Vidos ZS10

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS10**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W ZS10 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Obsługa 2 stref .Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.

Funkcje

- Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)

- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 120x76x22mm