

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs82-z-czytnikiem-rfid-p-502.html>



Zamek szyfrowy VIDOS ZS82 z czytnikiem RFID

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZS82
Kod producenta	ZS82
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy VIDOS ZS82 z czytnikiem RFID

Skład zestawu

- Szyfrator z czytnikiem zbliżeniowym **Vidos ZS82**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium pokrytą warstwą polerowanego tworzywa sztucznego. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W ZS82 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników na dwóch strefach.

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu od 1-99sek. Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy). Dostępna jest funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego. Podświetlana klawiatura. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy

Funkcje

- Wandaloodporna hermetyczna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych (standard UNIQUE 125kHz)
- Wbudowany zamek szyfrowy
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart / strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s.
- Możliwość podłączenia przycisku wyjściowego
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura (kolor podświetlenia – niebieski)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)

-
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne

Specyfikacja

- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Wymiary: 150x44x23mm
- Klasa szczelności IP: 65