Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:00

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m270w-s1-s50a-p-422.html



Wideodomofon VIDOS M270W S1 / S50A

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M270W S1 / S50A**
Kod producenta	**VIDOS M270W S1 / S50A**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon VIDOS M270W S1 / S50A

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Monitor z pamięcią **Vidos M270W S2**
- Stacje bramową **Vidos S50A**
- Zasilacz na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

Stacja bramowa Vidos S50A

S50A to nowa wersja jednego z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych S50D. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium. Przedstawiany model wyposażony jest w czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejście zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera.

Czytnik umożliwia zaprogramowanie do 1000 kart / użytkowników dlatego doskonale sprawdza się w miejscach gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.
Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni

- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlany szyld i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 78x185x60mm

WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz
Pojemność czytnika – max 1000 kart
W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart.
Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie – Vidos PL12)

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
Możliwość pracy w trybie bistabilnym zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
Klasa szczelności – IP65
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot)

Monitor Vidos M270W S2

Głośnomówiący – słuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią zdjęć osób odwiedzających. Monitor wyposażony jest w 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery

System można rozbudować o dodatkowe 3 dowolnie wybrane monitory lub unifony. Możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną. Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor). Dotykowy, podświetlany panel sterowania

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący z dodatkową słuchawką
- Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800×600
- Pamięć 100 zdjęć (zapis na wewnętrznym dysku flash)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 282x135x23mm

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) możeż obserwować na ekranie monitora.