**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s50a-p-420.html



# Wideodomofon VIDOS M670B / S50A

| | |
|---|---|
| Dostępność | **WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **M670B / S50A** |
| Kod producenta | **M670B / S50A** |
| Producent | **VIDOS ARCHIWUM** |
| PROMOCJA | **NEGOCJUJ CENĘ** |

## OPIS PRODUKTU

### Wideodomofon VIDOS M670B / S50A

***Kupując ten produkt otrzymujesz***

- Monitor **Vidos M670B**
- Stacje bramową z szyfratorem **Vidos S50A**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcję obsługi
- Gwarancję na 24 miesiące
- Paragon/fakturę VAT

**Stacja bramowa Vidos S50A**

S50A to nowa wersja jednego z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych S50D. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium. Przedstawiany model wyposażony jest w czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejście zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera.

Czytnik umożliwia zaprogramowanie do 1000 kart / użytkowników dlatego doskonale sprawdza się w miejscach gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.
Panel umożliwia również  podłączenie  dodatkowego przycisku wyjściowego.

*WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI MONITORAMI VIDOS*

***Funkcje***

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium

- Podświetlany szyld i przycisk dzwonka ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- Wymiary: 78x185x60mm

**WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
Pojemność czytnika – max 1000 kart
W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart.
Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot PL12. ( nie jest w komplecie – Vidos PL12)

Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC 1A/24V )
Możliwość pracy w trybie bistabilnym zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
Klasa szczelności – IP65
Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek ( wymagany pilot)

**Monitor Vidos M670B**

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass' zapewniającego nowoczeny wygląd i bezpieczeństwo.

Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada dotykowe klawisze sterujące. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną!!

Kolor obudowy: CZARNY

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

***FUNKCJE:***

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony ( z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: CZARNY
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Wymiary: 241x161x23mm.

Czy mogę podłączyć kamerę CCTV do wideodomofonu? (opcja dodatkowa)

Każdy monitor Vidos posiada możliwość podłączenia dodatkowej kamery CCTV. Wideodomofony z serii 900 standardowo posiadają 2 dodatkowe złącza przeznaczone dla kamery CCTV. Wszystkie pozostałe monitory są wyposażone w dwa złącza do dowolnego wykorzystania. Pierwsze z nich (CN1) zazwyczaj służy do połączenia ze stacją bramową. Drugie wejście (CN2) można użyć do podłączenia drugiej stacji bramowej lub kamery przemysłowej. Obraz z obydwu kamer (w stacji bramowej i cctv) możeż obserwować na ekranie monitora.

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
MONITOR: **M670B**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**